

## I. ОБОРУДОВАНИЕ

1. Системный блок	Ноутбук
<p>Это ключевая часть рабочего места сотрудника аптеки. Ниже представлены оптимальные для комфортной работы характеристики, которые при этом можно улучшить. Допускается использование техники уровнем ниже, но в этом случае мы не гарантируем стабильную работу наших программ.</p> <p><b>Процессор:</b> 2-ядерный (Core2, Dua) от 2,5Ghz</p> <p><b>Оперативная память:</b> от 2Гб</p> <p><b>Видеокарта:</b> достаточно интегрированной</p> <p><b>Свободное место на жёстком диске:</b> не менее 10 Гб</p> <p><b>Блок питания:</b> от 450 Вт</p> <p><b>Сетевая карта:</b> 100Mbps (сто мегабит)</p> <p><b>Платы расширения*:</b> от 2-х COM-портов</p> <p><b>Сетевой фильтр:</b> от 5-розеток</p> <p><b>Операционная система:</b> Windows 7 и выше</p> <p>* - при наличии оборудования с COM-подключением</p> <p>Не рекомендуем использовать системный блок старше 4 лет!</p>	<p>Мы не рекомендуем использовать ноутбук в качестве автоматизированного рабочего места, т.к. он выходит из строя целиком, и на время ремонта требуется его замена. Но возможно при ваших условиях такой вариант является оптимальным, и, как правило, ноутбуки служат довольно продолжительное время.</p> <p><b>Процессор:</b> 2-ядерный (Core2, Dua) от 2,5Ghz</p> <p><b>Оперативная память:</b> от 2Гб</p> <p><b>Свободное место на жёстком диске:</b> не менее 10 Гб</p> <p><b>Размер экрана (диагональ):</b> от 15,6"</p> <p><b>Правая цифровая клавиатура*</b></p> <p><b>USB выводы**:</b> минимум 3</p> <p><b>Сетевой фильтр:</b> от 5-розеток</p> <p><b>Операционная система:</b> Windows 7 и выше</p> <p>* - обязательно наличие правой цифровой клавиатуры, т.к. с ней связан функционал программы;</p> <p>** - для подключения торгового и дополнительного оборудования.</p>

## 2. Монитор

Размер монитора по диагонали должен быть не менее 15,6" (дюймов), а для программы менеджер необходим широкоформатный экран 16:9.

## 3. Клавиатура + мышь

Необходимые компоненты для работы нашего программного обеспечения. Поддерживается как классическое PS/2 подключение, так и USB. При этом клавиатура должна содержать правый цифровой блок, так как он напрямую связан с функционалом программы.



#### **4. Принтер (МФУ)\***

Необходим в том случае, если потребуется печать, сканирование или копирование документов непосредственно в самой аптеке. Подойдёт любой принтер, поддерживаемый вашей операционной системой.

#### **5. Источник бесперебойного питания (от 300ВА)\***

ИБП обязателен для кассы, где будет лежать база данных, так как не исключены случаи отключения подачи электроэнергии.

#### **6. Фискальный регистратор\***

Программа Стандарт-Н поддерживает фискальные регистраторы с USB-подключением и через СОМ-порты. Фискальный регистратор обеспечивает переход на онлайн кассу согласно 54-ФЗ для РФ. Мы рекомендуем использовать торговое оборудование таких торговых марок, как Атол или Штрих-М.

### **7. Список гарантированно поддерживаемых ККМ**

Согласно реестру контрольно-кассовой техники от 17.10.2016 года (для России)	Согласно реестру контрольно-кассовой техники от 31.03.2017 года (для Казахстана)
АТОЛ 11ПТК, АТОЛ 22ПТК, АТОЛ 55ПТК	ШТРИХ-ФР-Ф-КZ, Штрих-ФР-ПТКZ
АТОЛ 20Ф, АТОЛ 50Ф, АТОЛ 30Ф, АТОЛ 30Ф+, АТОЛ 11Ф, АТОЛ 55Ф, АТОЛ 77Ф, АТОЛ 25Ф	Штрих-М-ПТКZ, Штрих-М-ФР-Ф-КZ (версия A4) Штрих-Light-ФР-Ф-КZ (версия A4), Штрих-Light-ПТКZ
АТОЛ FPrint-22ПТК	МЕБИУС 8 Ф
ШТРИХ-LIGHT-ФР-К, ШТРИХ-LIGHT-ПТК, ШТРИХ-ЛАЙТ-02Ф (ШТРИХ-LIGHT-ФР-К ИЛИ ШТРИХ-LIGHT-ПТК)	ПРИМ-88ФКZ (версия В.18.41)
ШТРИХ-ON-LINE	Аура-01ФР-КZ (версия 3.0.633)
ШТРИХ-МИНИ-02Ф	PayVKP - 80KZ» (версия 664)
ШТРИХ-М-ФР-К, ШТРИХ-М-ПТК, ШТРИХ-М-02-Ф (ШТРИХ-М-ФР-К ИЛИ ШТРИХ-М-ПТК), ШТРИХ-ФР-ПТК,	Yarus-TK-KZ
ШТРИХ-ФР-02Ф (РИТЕЙЛ-02Ф)	ФР-ПТК-RR-02KZ, ФР-ПТК-RR-04KZ
ККМ ПТК RETAIL-01К, РИТЕЙЛ-01Ф RS/USB/2LAN, ККТ РИТЕЙЛ-01Ф RS/USB	
FPrint-02K, FPrint-03K, FPrint-22K, FPrint-55K, FPrint-88K, FPrint-5200K	
FPrint-11ПТК, FPrint-22ПТК, FPrint-55ПТК, FPrint-77ПТК	
RR-01K, RR-02K, RR-03K, RR-04K	
«РР-01Ф», «РР-02Ф», «РР-03Ф», «РР-04Ф»	

#### **8. Сканер штрих-кода\***

Поддерживаются все сканеры штрих-кода с интерфейсом подключения USB

#### **9. Принтер штрих-кода\***

Рекомендуемые принтеры для печати штрих-кодов фирмы Argox, Zebra, Sewoo, также АТОЛ.

## **10. Терминал сбора данных\***

Программа автоматизации Стандарт-Н позволяет проводить ревизию несколькими способами:

1. Без дополнительного оборудования (с внесением всех данных в программу вручную);
2. С использованием сканера ШК;
3. С использованием терминала сбора данных (ТСД) на базе:
  - о любого ТСД с Android от 6.0 (полный функционал, работа по WiFi);
  - о любой ТСД, поддерживающий технологию, Atol MobileLogistics \* (отдельно требуется лицензия);
  - о Opticon H-11 / H-13;
  - о любого другого ТСД, поддерживающим обмен с ПК через текстовые файлы.

\* ограничение для MobileLogistics и сторонних ТСД: посерийный учет возможен, только в случае использования внутренних штрихкодов.

## **11. Табло покупателя\***

Рекомендуем использовать табло покупателя с поддержкой драйвера АТОЛ, такие как PD-2800, Posiflex PD-201, PD-309, PD-309 и Datecs DPD-201. Для дисплеев производства НЕ АТОЛ, требуется приобретать лицензию.

---

## **II. ИНТЕРНЕТ**

---

### **1. Маршрутизатор\***

Это устройство, которое обеспечивает доступ в интернет сразу с нескольких устройств. Рекомендуем приобретать маршрутизатор, содержащий от 3 LAN-портов.

### **2. Коммутатор**

Это устройство, которое позволяет подключить несколько компьютеров или сетевых устройств к уже имеющейся локальной сети.

### **3. Скорость от 1Mbps**

Эта скорость является достаточной для обеспечения надёжного интернет-соединения.

---

## **III. ДЛЯ СЕТИ АПТЕК**

---

### **1. Системный блок для сервера**

Этот системный блок должен обладать более высокими характеристиками в сравнении с обычным блоком сотрудника аптечного пункта.

Для установки Сводного АРМ Руководителя в интерфейсе 1с необходимо - наличие лицензии на платформу 1с 8.3 и microsoft sql server от 2005 и выше (если розничных точек более 5).

**Процессор:** 2-ядерный (Core2, Dual) от 2,5Ghz

**Оперативная память:** от 4Гб

**Видеокарта:** достаточно интегрированной

**Свободное место на жёстком диске:** не менее 10Гб

**Блок питания:** от 450 Вт

**Сетевая карта:** 100Mbps (сто мегабит)

**Сетевой фильтр:** от 5-розеток

**Операционная система:** Windows 7 Pro и выше

## 2. Статический IP-адрес

Не может быть присвоен другому устройству, что позволяет получить доступ к серверному компьютеру в любое удобное время.

---

\* - это оборудование не является обязательным.